Betegnelse	segregation faktor (separationsklasse)		Antal 1Fase strømkredse max. 20A	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-30	31-45	46-60	61-75	>75
			Strøm faktor	0,2	0,4	0,6	0,8	1	2	3	4	5	6
			Min. Separation i mm										
LexCom 125 uskærmet	b	Ingen EMC virkning (plast)	100	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600
		Gitter bakke	75	15	30	45	60	75	150	225	300	375	450
		perforeret kabel bakke	50	10	20	30	40	50	100	150	200	250	300
		Lukket kabel bakke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LexCom 125 skærmet	c	Ingen EMC virkning (plast)	50	10	20	30	40	50	100	150	200	250	300
		Gitter bakke	38	8	15	23	30	38	76	114	152	190	228
		perforeret kabel bakke	25	5	10	15	20	25	50	75	100	125	150
		Lukket kabel bakke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LexCom 250 uskærmet	b	Ingen EMC virkning (plast)	100	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600
		Gitter bakke	75	15	30	45	60	75	150	225	300	375	450
		perforeret kabel bakke	50	10	20	30	40	50	100	150	200	250	300
		Lukket kabel bakke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LexCom 250 skærmet	c	Ingen EMC virkning (plast)	50	10	20	30	40	50	100	150	200	250	300
		Gitter bakke	38	8	15	23	30	38	76	114	152	190	228
		perforeret kabel bakke	25	5	10	15	20	25	50	75	100	125	150
		Lukket kabel bakke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LexCom 500 skærmet	c	Ingen EMC virkning (plast)	50	10	20	30	40	50	100	150	200	250	300
		Gitter bakke	38	8	15	23	30	38	76	114	152	190	228
		perforeret kabel bakke	25	5	10	15	20	25	50	75	100	125	150
		Lukket kabel bakke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LexCom 800 skærmet	d	Ingen EMC virkning (plast)	10	2	4	6	8	10	20	30	40	50	60
		Gitter bakke	8	2	3	5	6	8	16	24	32	40	48
		perforeret kabel bakke	5	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30
		Lukket kabel bakke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 Fasede strømkredse håndteres som 3 stk 1 fasede. Hvis strømmen er større end 20A deles med 20. Dvs. hvis kredsen er 3Faset og strømmen er 35 A så regnes den for 6 strømkredse.